

1870 -1920 МГц

## АНТЕННА AJ1800 DECT КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Horwin AJ1800 антенна круговой диаграммы направленности предназначена для использования со стационарными абонентскими устройствами стандарта DECT.

Конструктивно антенна представляет собой вертикальный вибратор с «J» согласованием, помещенный в радиопрозрачный корпус. Материал корпуса – ПВХ пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения.

Антенна имеет врезное крепление и может поставляться с различными вариантами установочных элементов:

- фланец для крепления на плоскую поверхность;
- скоба крепежная к горизонтальной трубе;
- скоба крепежная к вертикальной трубе.

Подключение к радиочастотному тракту осуществляется через разъем типа «SMA female». Возможна установка разъемов других типов, согласованных при заказе изделия.



	AJ1800
Диапазон частот, МГц	1870-1920
Рабочая полоса частот, МГц	50
КСВ	< 1,5
Коэффициент усиления, дБi	3
Предельная мощность, Вт	30
Ширина диаграммы(Н-плоскость)	60°
Входное сопротивление, Ом	50
Габаритные размеры (В*Ш), мм	165x25
Вес, кг	0,069

