HORWIN DPCH-U-x

HORWIN DPCH-U-x – антенні суматори на ступінчастих переходах, призначені для синфазного живлення елементів антенних решіток з вхідним імпедансом 50 Ом.
Використовуються для живлення 2 антен у діапазоні VHF та 2, 3 або 4 антен у UHF.
Суматори забезпечують узгодження опорів та фазові співвідношення сигналів, що надходять на антени.



DP – антенний суматор **CH -** коаксіально- корпусний **U -** діапазон частот UHF **X -** кількість виходів	**DPCP-U-x**
Діапазон частот, МГц	**400 – 470**
Кількість виходів	**2/3/4**
Макс. вхідна потужність, Вт	**200**
Внесені втрати, дБ	**0.15**
КСХ	**< 1.2**
Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм	**420x80x40**
Вага, кг	**0,75**