

144 - 470 МГц

HORWIN DC-V/U-xx

HORWIN DC-V/U-xx – спрямовані відгалужувачі застосовуються в приймально-передаючих трактах для поділу (відгалуження) частини корисного сигналу із заздалегідь відомим заданим коефіцієнтом поділу. Конструктивно спрямований відгалужувач являє собою дві пов'язані смужкові лінії.



DC – спрямований відгалужувач V/U - діапазон частот (V-VHF, U-UHF) XX - коефіцієнт відгалуження	DC-V-xx	DC-U-xx
Робочий діапазон частот, МГц	146 – 174	400 – 470
Коефіцієнт відгалуження в робочій смузі, dB	10 / 20 / 30	10 / 20 / 30
Прохідна потужність, Вт	100	100
Втрати вхід/вихід, не більше, dB	0,1/ 0,01/ 0,001	0,1/ 0,01/ 0,001
Вхідний опір, Ом	50	50
Діапазон робочих температур, °C	от -30 до +50	от -30 до +50
КСХ	< 1.2	< 1.2
Габаритні розміри 7/16 DIN/ N разнім (В x Ш x Д), мм	45x110x585 / 45x75x585	45x110x200 / 45x75x200
Вага 7/16DIN/ N розніми, кг	0,93 / 0,67	0,63 / 0,36

