

148 -174 МГц

## HORWIN AR160

HORWIN AR160 - локомотивна антена діапазону VHF. Конструктивно антена є вертикальним чвертьхвильовим короткозамкненим петльовим вібратором. Всі елементи антени мають гальванічний зв'язок з металевою основою, через яку здійснюється електричний контакт з корпусом рухомого об'єкта, що забезпечує захист від влучення високої напруги в радіообладнання з боку високовольтного обладнання електрорухомого об'єкта або контактної мережі. Центральна частота робочого діапазону частот і тип гнізда вказується під час замовлення виробу.



	AR160
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	450x200x100
Діапазон частот, МГц	148 – 174
Смуга пропускання, МГц	10
КСХ	< 1.5
Номінальний опір, Ом	50
Максимальна потужність, Вт	200
Вага, кг	1
Допустима швидкість вітру, м/с	< 120

